



Sterownik silników krokowych seria JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 (JXCM18S-LER50K-1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JXCM18S-LER50K-1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Skok	brak
Skok śruby	brak
Średnica tłoka D	50 mm
Maks. Moment obrotowy	10 Nm
Dokładność ruchu stolika	brak [lub standardowy (LER)]
Kąt obrócenia	1 (360° Ciągły obrót)
Pozycja montażu silnika	brak (lub na górze dla LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Typ prowadnic	brak
Typ wzmacniacza	M1 (CC-Link)
Opcje szczęk	brak
Sposób montażu wzmacniacza	8 (montaż na szynie DIN)
Typ napędu	LER, Elektryczne stoły obrotowe
Wielkość silnika	brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)	brak
Wtyk złącza komunikacji	S (typ prosty)

Nr kat.

JXCM18S-LER50K-1

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:02