



Sterownik silników krokowych seria JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 (JXCP18-LEFS32A-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JXCP18-LEFS32A-200**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Skok | 200 mm |
| Skok śruby | A (wielkość 16:10 mm, wielkość 25:12 mm, wielkość 32:16 mm, wielkość 40:20 mm) |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Maks. Moment obrotowy | brak |
| Dokładność ruchu stolika | brak [lub standardowy (LER)] |
| Pozycja montażu silnika | brak (lub na górze dla LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT) |
| Typ prowadnic | brak |
| Typ wzmacniacza | P1 (PROFINET) |
| Opcje szczęk | brak |
| Sposób montażu wzmacniacza | 8 (montaż na szynie DIN) |
| Typ napędu | LEFS, Elektryczne stoły przesuwne ze śrubą kulową |
| Wielkość silnika | brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ) |
| Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS) | brak |
| Wtyk złącza komunikacji | bez wtyku |

Nr kat.

JXCP18-LEFS32A-200

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:15