



## Sterownik silników krokowych seria JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 (JXCP17-LERH50K) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
JXCP17-LERH50K**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 7 tygodni**



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Skok	brak
Skok śruby	brak
Średnica tłoka D	50 mm
Maks. Moment obrotowy	10 Nm
Dokładność ruchu stolika	H (O wysokiej precyzji)
Pozycja montażu silnika	brak (lub na górze dla LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Typ prowadnic	brak
Typ wzmacniacza	P1 (PROFINET)
Opcje szczęk	brak
Sposób montażu wzmacniacza	7 (montaż za pomocą śrub)
Typ napędu	LER, Elektryczne stoły obrotowe
Wielkość silnika	brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)	brak
Wtyk złącza komunikacji	bez wtyku

Nr kat.

JXCP17-LERH50K