



## Sterownik silników krokowych seria JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 (JXCP18-LEHZ32K2-22) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
JXCP18-LEHZ32K2-22**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 4 tygodnie**



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Skok	22 mm
Skok śruby	K (wielkość 8:4 mm, wielkość 16:5 mm, wielkość 25:8 mm)
Średnica tłoka D	32 mm
Maks. Moment obrotowy	brak
Dokładność ruchu stolika	brak [lub standardowy (LER)]
Pozycja montażu silnika	brak (lub na górze dla LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Typ prowadnic	brak
Typ wzmacniacza	P1 (PROFINET)
Opcje szczęk	2 (2-szczękowy)
Sposób montażu wzmacniacza	8 (montaż na szynie DIN)
Typ napędu	LEHZ, Chwytały elektryczne, 2-szczękowe
Wielkość silnika	brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)	brak
Wtyk złącza komunikacji	bez wtyku

Nr kat.

JXCP18-LEHZ32K2-22

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:59