



Miernik szczeliny cyfrowy, zakres 0,01 do 0,03 mm, 2 kanały (ISA3-FCP-2B-L1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ISA3-FCP-2B-L1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Odległość pomiarowa	F (0,01 do 0,03 mm)
Wielkość przyłączy	C (Strona zasilania: Rc1/8, strona detekcji: przyłączy wtykowe $\varnothing 6$ lub $\varnothing 4$ w przypadku odległości pomiarowej 0.01 do 0.03 mm)
Parametry wyjścia	P (Wyjście PNP)
Jednostki	Z funkcją zmiany jednostek
Ilość stanowisk	2
Kabel	Proste
Wspornik	B (Wspornik)
Moduł sterujący zasilaniem	L1 (Z zespołem sterującym, Przyłączy zasilające: Lewa strona, Z zaworem redukcyjnym, Okrągły manometr)
Napięcie sterujące zaworu 2/2	24 V DC (lub brak)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Ilość stanowisk	2
Jednostki	z funkcją zmiany jednostek
Kabel	proste
Parametry wyjścia	P (wyjście PNP)
Wspornik	B (wspornik)
Napięcie sterujące zaworu 2/2	24 V DC (lub brak)
Moduł sterujący zasilaniem	L1 (z zespołem sterującym, przyłączy zasilające: lewa strona, z reduktorem, okrągły manometr)
Odległość pomiarowa	F (0,01 do 0,03 mm)

Nr kat.	ISA3-FCP-2B-L1
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:24