



## Czujnik ciśnienia cyfrowy z wyświetlaczem, 2xPNP (ISE20A-Y-01-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ISE20A-Y-01-J**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Seria                    | 0  |
| Zakres pomiaru ciśnienia | A (-0.1 do 1 MPa)  |
| Typ wyjścia              | Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania) |
| Jednostki                | w/Unit Selection Function                                    |
| Typ przyłączy            | 01 (R1/8)  |
| Przyłącze elektryczne    | J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)           |
| Wspornik                 | Brak   |
| Instrukcja obsługi       | Instrukcja obsługi, bez certyfikatu                          |

### DANE TECHNICZNE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Przyłącze elektryczne    | J (kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)                             |
| Typ przyłączy            | 01 (R1/8)  |
| Zakres pomiaru ciśnienia | A (-0,1 do 1 MPa)  |
| Jednostki                | z funkcją wyboru jednostek   |
| Typ wyjścia              | Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania ustawień ustawień) |
| Wspornik                 | brak   |
| Instrukcja obsługi       | instrukcja obsługi, bez certyfikatu  |

Nr kat.

ISE20A-Y-01-J

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:43