



Wyłącznik awaryjny 1361 tworzywo sztuczne (81150-12-203210) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM064745**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Samoczynny nadzór	nie
Zabezpieczony przed manipulacją	tak
Wskaźnik położenia przełączania	tak
Moment dokręcania nakrętka mon	2,5
Długość zdejmowanej izolacji m	8-10
Oporność czynna skrośna m ohm	<100
Liczba zestyków rozwiernych	2
Napięcie kontaktowe min. V	24
Z możliwością oświetlenia	nie
Prąd kontaktowy min. mA	5
Wprowadzanie przewodów	M20 do wytłumienia
Nazwa	Wyłącznik awaryjny
Stopień ochrony	IP65/IP67
Odblokowanie	obrót w prawo/w lewo
Ø montażowa	22,3
Klasa ochrony	izolacja ochronna II
Kołnierz ochronny mocujący	tak
Czas odbicia ms	<10
A=Przekrój przyłącza maks.	0,75-2,5
Wersja 1	1361
Materiał korpusu	tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza	zacisk sprężynowy

Nr kat.

OT-NORELEM064745

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:29