



Wyłącznik awaryjny 1362 tworzywo sztuczne (81150-21-204200) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM064751**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Odblokowanie	obrót w prawo/w lewo
Zabezpieczony przed manipulacją	tak
Wskaźnik położenia przetaczania	tak
Napięcie próbne wtyczka M12 kV	2,0
Oporność czynna skrośna m ohm	<100
Liczba zestyków rozwiernych	2
Z możliwością oświetlenia	nie
Samoczynny nadzór	nie
Stopień ochrony	IP65
Nazwa	Wyłącznik awaryjny
Ø montażowa	22,3
Klasa ochrony	izolacja ochronna II
Kołnierz ochronny mocujący	nie
Czas odbicia ms	<10
Wersja 1	1362
Materiał korpusu	tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza	M12 4-pinowy, kodowany A

Nr kat.

OT-NORELEM064751

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:37