



## Wyłącznik awaryjny 1362 tworzywo sztuczne (81150-22-214200) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM064753**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Prąd roboczy mA	1-250
Zabezpieczony przed manipulacją	tak
Wskaźnik położenia przełączania	tak
Napięcie próbne wtyczka M12 kV	1,5
Liczba zestyków rozwiernych	2
Z możliwością oświetlenia	nie
Liczba zamykaczy przycisk	1
Napięcie robocze V	1-36
Samoczynny nadzór	tak
Liczba zamykaczy	1
Stopień ochrony	IP65
Nazwa	Wyłącznik awaryjny
Odblokowanie	obrót w prawo/w lewo
Ø montażowa	22,3
Klasa ochrony	izolacja ochronna II
Kołnierz ochronny mocujący	nie
Czas odbicia ms	<10
Wersja 2	1363
Wersja 1	1362
Materiał korpusu	tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza	M12 8-pinowy, kodowany A

Nr kat.

OT-NORELEM064753

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:29