Miniaturowy prostokątny czujnik Indukcyjny, czujnik czołowy, nieekranowany, 1.6mm, PNP, NO, kabel 1M (E2S-Q15 1M) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON024840

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Możliwość łączenia kaskadowego	?
Odległość przełączania	1,6 mm
Rodzaj uruchamiania	Obiekt metalowy

Mechanika/elektryka

Wymiary czujnika (szer. x wys. x dł.)	5,9 mm x 22,3 mm x 5,9 mm
Rodzaj napięcia	DC
Konstrukcja obudowy	Prostopadłościan
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12 V ... 24 V
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Rodzaj wyjścia przełączającego	PNP
Napięcie zasilania	10 V ... 30 V
Masa	15 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002714
EAN 04536854841651

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON024840
EAN-13	4536854841651

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:17