Sterownik silnika serwo SmartStep 2, wejście impulsowe, 100 W, 1~ 200 VAC (R7D-BP01H) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON015123

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Funkcja przełączania	Bistabilny
Znamionowa częstotliwość pracy	12000 Hz

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	35 mm x 140 mm x 175 mm
Stopień ochrony (IP)	IP10
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba wejść cyfrowych	7
Liczba wejść analogowych	2
Liczba wyjść analogowych	3
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	170 V ... 264 V
Rodzaj zakresu pomiaru napięcia	AC
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50/60 Hz	170 V ... 264 V
Znamionowy prąd pracy Ie	1 A ... 3,3 A
Liczba wyjść elektronicznych	5
Masa	700 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002572
EAN 04547648475181

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON015123
EAN-13	4547648475181

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:39