Przekaźnik monitorujący o szerokości 22,5 mm, asymetria napięcia i kolejności faz oraz zanik fazy w systemach 3- i 4-przewodowych, 115-240 V AC, jeden SPDT (K8AK-PA1) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON010902

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 90 mm x 100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba styków przełącznych	1
Rodzaj napięcia pracy	AC/DC
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	115 V ... 240 V
Napięcie pracy dla AC 50/60 Hz	0 V ... 250 V
Napięcie pracy dla DC	0 V ... 30 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Wymagane zewnętrzne zasilanie	☐
Zakres pomiarowy napięcia	115 V ... 138 V
Kontrola asymetrii faz	☐
Kontrola kolejności faz	☐
Masa	130 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001441
EAN 04548583402430

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON010902
EAN-13	4548583402430

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:27