Przekaźnik monitorujący o szerokości 22,5 mm, symulacja monitorowania zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia (K8AK-PM1) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON010905

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OMRON

OPIS PRODUKTU

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	22,5 mm x 90 mm x 100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba styków przełącznych	2
Rodzaj napięcia pracy	AC/DC
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz	115 V ... 240 V
Napięcie pracy dla AC 50/60 Hz	0 V ... 250 V
Napięcie pracy dla DC	0 V ... 30 V
Znamionowy prąd łączeniowy	5 A
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Wymagane zewnętrzne zasilanie	?
Zakres pomiarowy napięcia	115 V ... 138 V
Kontrola asymetrii faz	?
Funkcja kontroli podnapięciowej	?
Funkcja kontroli nadnapięciowej	?
Kontrola kolejności faz	?
Masa	150 g

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001441
EAN 04548583402454

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON010905
EAN-13	4548583402454

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 06:18