AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik typu bramka - nadajnik OAS-OOOA (OA0101) - IFM

Numer artykułu SKU: OC-IFM013082

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Bardzo długi zasięg
- Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
- Szeroki zakres napięcia roboczego AC/DC
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wyświetlacz LED do kontroli stanu pracy

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna

Dane elektryczne

Częstotliwość AC[Hz]	47...63
Napięcie zasilania[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii[VA]	3,5
Klasa ochrony	II
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali[nm]	880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg[m]	< 50
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła[mm]	1500
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF[lata]	393	

Dane mechaniczne

Waga[g]	278
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	90 x 30 x 70
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	PMMA
Umiejscowienie soczewki	soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20514

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie	zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławik kablowy: M16 X 1,5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM013082

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25