AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacze sygnałów Z do 6H050MSS0000-00STAK190MSS (EBC007) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM004767

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania

Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	< 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Typ obudowy Type 1

Dane mechaniczne

Waga[g]	252,5
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	125 x 60 x 33
Materiał	obudowa: PA
Liczba portów rozdzielacza	6
Typ złącza	M12

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2 oznaczniki: 6

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Podłączenie Konektor: 1 x M23; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM004767

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 07:01