



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20BF-V-01-WA1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20BF-V-01-WA1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia BF (-100 do 100 kPa)

Typ wyjścia V (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Current Output)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy 01 (R1/8)

Przyłącze elektryczne W (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m, wodoodporny)

Wspornik A1 (Wspornik A, montaż pionowy)

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	V (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe)
Wspornik	A1 (wspornik A, montaż pionowy)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	W (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m, wodoodporny)
Zakres pomiaru ciśnienia	BF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20BF-V-01-WA1

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:55