



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20BF-V-M5-WA1T) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20BF-V-M5-WA1T**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia BF (-100 do 100 kPa)

Typ wyjścia V (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Current Output)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy M5 (gwint wewnętrzny)

Przyłącze elektryczne W (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żytowy, 2 m, wodoodporny)

Wspornik A1 (Wspornik A, montaż pionowy)

Instrukcja obsługi T (Bez instrukcji obsługi, z certyfikatem kalibracji)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	V (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe)
Wspornik	A1 (wspornik A, montaż pionowy)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	T (bez instrukcji obsługi, z certyfikatem kalibracji)
Przyłącze elektryczne	W (kabel zasilający 5-cio żytowy z wtyczką, 2 m, wodoodporny)
Zakres pomiaru ciśnienia	BF (-100 do 100 kPa)

Nr kat. ZSE20BF-V-M5-WA1T

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:08