



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem, -100 (ZSE20BF-V-N01-WD) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20BF-V-N01-WD**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe

PNP Otwarty Kolektor 2 Wyjścia + Analogowe Wyjście Prądowe

Specyfikacje jednostki

Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur

NPT1/8

Opcja 1

Przewód złączowy (5-żyłowy, przewód 2 m, z wodoodporną osłoną)

Opcja 2

Adapter do montażu panelowego + przednia osłona ochronna

Opcja 3

Instrukcja obsługi:0; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	NPT
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	V (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe)
Wspornik	D (adapter do montażu tablicowego + osłona czołowa)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	W (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m, wodoodporny)
Zakres pomiaru ciśnienia	BF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20BF-V-N01-WD

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:24