



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20BF-Y-01-S) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20BF-Y-01-S

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia BF (-100 do 100 kPa)

Typ wyjścia Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy 01 (R1/8)

Typ złącza Złącze M12

Wspornik Brak

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZSE20BF-Y-01-S