
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny BI10R-Q14-AN6X2 - Turck



Numer artykułu SKU: OC-TURCK000951

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Wykonanie	Czujnik pierścieniowy
Wymiary konstrukcji	52 x 30 x 14 mm, Q14
Wew. średnica pierścienia D	10.1 mm
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Funkcja wyjścia	Styk NO, NPN
Częstotliwość przełączania	0.0080 kHz
Połączenie elektryczne	Kabel
Długość kabla	2.0 m
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Stopień ochrony	IP67
Cechy szczególne	Czujnik pierścieniowy, wyjście statyczne

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-TURCK000951

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:03