



Czujnik radarowy QT50R-EU-AFSQ - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK008961**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

TURCK

OPIS PRODUKTU

Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji	46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50
Zasięg	2000...3500 mm
Zakres częstotliwości	24,05 - 24,25 GHz
Kąt wiązki	90° × 76°
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Funkcja elementu przełączającego	NO/NZ programowalne
Funkcja wyjścia	PNP/NPN
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Czarny
Temperatura pracy	-40...+65 °C
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK008961