



Czujnik radarowy K50RF-4030-LIQ - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK021391**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji	76 x 50 x 23.1 mm, K50RF
Zasięg	50...5000 mm
Zakres częstotliwości	60,5 GHz
Kąt wiązki	40° × 30°
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Funkcja elementu przełączającego	NO/NZ programowalne
Funkcja wyjścia wyjście prądowe	PNP/NPN, wyjście analogowe 4...20 mA
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Opcja konfiguracji	Zdalne programowanie, Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe Vision
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy	-40...+60 °C
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK021391

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:59