

Czujnik odległości, indukcyjny, seria BAW (BAW005L) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000027

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 6.5 x 30.5 mm
Kształt obudowy	D6.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	0.5...2 mm
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa	opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB	1000 Hz
Powtarzalność wg BWN	±10 µm
Maks. nieliniowość	±45 µm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 1.40 m, PUR
Napięcie robocze Ub	21.6...26.4 VDC
Temperatura otoczenia	10...60 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000027
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 04:21