

Czujnik odległości, indukcyjny, seria BAW (BAW0026) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000092

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 44.5 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1...5 mm
Wyjście analogowe	Analogowe, napięcie 0...10 V Analog, temperature
Charakterystyka wyjściowa	opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB	500 Hz
Powtarzalność wg BWN	±8 µm
Maks. nieliniowość	±120 µm
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	21.6...26.4 VDC
Temperatura otoczenia	-10...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000092
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22