AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik odległości, indukcyjny, seria BAW (BAW004R) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF000070**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 63 mm |
| Kształt obudowy | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.2...3.5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±7 µm |
| Maks. nieliniowość | ±53 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 16...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...80 °C |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF000070 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 18:29