



## Czujnik odległości, indukcyjny, seria BAW (BAW005Z) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF000106**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	10 x 6 x 30 mm
Kształt obudowy	prostopadłościenny
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1...4 mm
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa	opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB	1000 Hz
Powtarzalność wg BWN	±35 µm
Maks. nieliniowość	±150 µm
Materiał obudowy	PA 6, GF30
Materiał powierzchni aktywnej	PA 6, GF30
Przyłącze	Przewód, 3.00 m, PUR
Napięcie robocze $U_b$	21.6...26.4 VDC
Temperatura otoczenia	0...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000106

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:04