



## Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, seria BSP (BSP00H5) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF007311**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Zakres pomiarowy                      | 0...250 bar                            |
| Dokładność                            | ±0.5 % FSO BFSL                        |
| Przekroczone ciśnienie                | 400 bar                                |
| Ciśnienie rozrywające                 | 750 bar                                |
| Napięcie robocze Ub                   | 8...32 VDC                             |
| Wyjście analogowe                     | Analogowy, natężenie 4...20 mA         |
| Przyłącze                             | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe                      | G 1/4" (DIN 3852)                      |
| Materiał złącza                       | Stal nierdzewna (1.4301)               |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM                                    |
| Materiał obudowy                      | Stal nierdzewna (1.4301)               |
| Temperatura czynnika                  | -40...125 °C                           |
| Temperatura otoczenia                 | -25...85 °C                            |
| Stopień ochrony                       | IP67                                   |
| Dopuszczenie / Zgodność               | CE, UKCA, cULus, WEEE                  |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF007311 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:23