

## Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, seria BSP (BSP00TF) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF007321**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zakres pomiarowy                      | 0...250 bar                             |
| Dokładność                            | ±0.5 % FSO BFSL                         |
| Przekroczone ciśnienie                | 400 bar                                 |
| Ciśnienie rozrywające                 | 750 bar                                 |
| Napięcie robocze Ub                   | 18...30 VDC                             |
| Interfejs                             | IO-Link 1.1                             |
| Wyjście przełączające                 | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze                             | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe  |
| Złącze procesowe                      | NPT 1/4"                                |
| Materiał złącza                       | Stal nierdzewna (1.4301)                |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM                                     |
| Materiał obudowy                      | Stal nierdzewna (1.4301)                |
| Temperatura czynnika                  | -40...125 °C                            |
| Temperatura otoczenia                 | -25...85 °C                             |
| Stopień ochrony                       | IP67                                    |
| Dopuszczenie / Zgodność               | CE, UKCA, cULus, WEEE                   |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF007321 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:23