



## Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, seria BSP (BSP00L1) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF007350**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Zakres pomiarowy	0...600 bar
Dokładność	±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie	1200 bar
Ciśnienie rozrywające	1800 bar
Napięcie robocze Ub	14...30 VDC
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe	G 1/2" (DIN 3852)
Materiał złącza	Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał pierścienia uszczelniającego	bez, zgrzewane
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Temperatura czynnika	-40...125 °C
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF007350

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:34