



Czujnik ciśnienia bez wyświetlacza, seria BSP (BSP00JM) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF007281**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zakres pomiarowy	0...50 bar
Dokładność	±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie	120 bar
Ciśnienie rozrywające	150 bar
Napięcie robocze Ub	14...30 VDC
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe	G 1/4" (DIN 3852)
Materiał złącza	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał pierścienia uszczelniającego	FKM
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Temperatura czynnika	-40...125 °C
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF007281

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:32