AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS001T) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002242

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 6.5 x 54 mm
Seria	G06
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	0.1...1.5 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Temperatura otoczenia	-10...70 °C
Napięcie robocze Ub	11...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE, UKCA
Stopień ochrony	IP65

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002242

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:16