

Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS002A) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002282

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 54 mm
Seria	M08
Gwint (A)	M8x1
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	0.1...1.5 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Temperatura otoczenia	-10...70 °C
Napięcie robocze Ub	11...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE, UKCA
Stopień ochrony	IP65

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002282
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:02