



Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS00MT) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002399

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 79 mm
Seria	M30
Gwint (A)	M30x1.5
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	2...15 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305), PBT
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002399
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 04:44