

Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS01CP) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002483

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	34 x 16 x 8 mm
Seria	R08
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
Wyjście przełączające	Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Interfejs	IO-Link-Device 1.1.3
Zasięg	0.5...12 mm
Czułość	Odległość przełączania z możliwością uczenia
Materiał powierzchni aktywnej	PP
Temperatura otoczenia	-25...80 °C
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE, UKCA
Stopień ochrony	IP65

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002483
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13