



## Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS00PA) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF002296**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 12 x 61 mm                       |
| Seria                         | M12                                |
| Gwint (A)                     | M12x1                              |
| Montaż                        | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze                     | Przewód, 2.00 m, PUR               |
| Wyjście przełączające         | NPN styk rozwierny (NC)            |
| Częstotliwość przełączania    | 100 Hz                             |
| Zasięg                        | 1...4 mm                           |
| Czułość                       | Regulowana odległość przełączania  |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna (1.4305)           |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                |
| Temperatura otoczenia         | -25...85 °C                        |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                        |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE              |
| Stopień ochrony               | IP67                               |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF002296 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:01