AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS00R4) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002299

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 61 mm
Seria	M12
Gwint (A)	M12x1
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	1...4 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002299

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:18