



Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS004K) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002422**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 82 mm
Seria	M30
Gwint (A)	M30x1.5
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	1...20 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	PBT
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Temperatura otoczenia	-30...70 °C
Napięcie robocze Ub	10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP66

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF002422

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:49