



Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS00TR) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002435**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	40 x 40 x 10 mm
Seria	Q40
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające	PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Zasięg	1...20 mm
Czułość	Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy	PBT
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Temperatura otoczenia	-5...85 °C
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF002435

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:00