



## Czujnik pojemnościowy do wykrywania obiektów (BCS01CN) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF002462**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	34 x 16 x 8 mm
Seria	R08
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód, 2 m, PUR
Wyjście przełączające	push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Zasięg	0.5...12 mm
Czułość	Odległość przełączania z możliwością uczenia
Materiał powierzchni aktywnej	PP
Temperatura otoczenia	-25...80 °C
Napięcie robocze $U_b$	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE, UKCA
Stopień ochrony	IP65

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF002462

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:49