# Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem, seria BSP (BSP0095) - Balluff




**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF007251**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0...10 bar |
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 20 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 35.00 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM |
| Materiał obudowy | PA PA 6.6 |
| Temperatura czynnika | -25...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF007251 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:13