# Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem, seria BSP (BSP0109) - Balluff




**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF007254**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0...10 bar |
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 20 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 35 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4...20 mA/0...10 V |
| Wyjście przełączające | 4...20 mA Styk zwierny/rozwierny (NO/NC);PNP Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) Z możliwością przełączania |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301), PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony |

| | |
|---|---|
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF007254 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:15