

Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES02JM) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000660

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 61 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	4 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000660
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13