Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES02JN) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF000661

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 61 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	4 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000661

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 20:49