

Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES02PU) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001181

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 65 mm
Kształt obudowy	M8x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	700 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	powłoka ceramiczna
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	12...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001181
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13