



Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES02PW) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001183

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 66 mm
Kształt obudowy	M8x1
Montaż	prawie równo z powierzchnią
Zasięg	3 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowane
Materiał powierzchni aktywnej	powłoka ceramiczna
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001183
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:14