



Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES02KE) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001677

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	7 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej	powłoka ceramiczna
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	5...60 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Odporne na odpryski spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001677
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13