AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BHS004K) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF000286

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1.5 mm
Interfejs	NAMUR
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	POM
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie	500 bar
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX	3G (EPL Gc)
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000286

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:00