# Czujnik indukcyjny, Factor 1, seria BES (BES02KA) - Balluff




**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001591**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 50 mm |
| Kształt obudowy | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | cULus, CE, WEEE |
| Cechy dodatkowe | Odporne na odpryski spawalnicze |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF001591 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:55