



Czujnik indukcyjny, Factor 1, seria BES (BES0602) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001928**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	40 x 40 x 66 mm
Kształt obudowy	40x40
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	20 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	300 Hz
Materiał obudowy	PA 12
Materiał powierzchni aktywnej	PA 12
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Faktor 1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001928

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:02