



## Czujnik indukcyjny z czołem stalowym, seria BES (BES02Z9) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001501**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	5 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	15 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	Stal nierdzewna
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Selektywne - żelazne

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001501

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:45